

Schnittstellenkonverter – USB

TV8468

Mit Hilfe des Schnittstellenkonverters steuern Sie eine Speeddome-Kamera (TV7090, TV7094) über Ihren PC. Der Schnittstellenkonverter wird über einen USB 2.0 Anschluss mit dem PC verbunden: den Speeddome verbinden Sie über eine 2-adrige RS485 BUS-Leitung mit dem Schnittstellenkonverter. Insgesamt können Sie bis zu 32 Speeddome-Kameras mit Ihrem PC bedienen. Dabei kommt eine Speeddome-Kamera direkt an den Konverter, die restlichen 31 Kameras verbinden Sie untereinander. Die maximale Übertragungreichweite vom Schnittstellenkonverter, bis zur letzten Dome beträgt 1200 Meter. Im Lieferumfang enthalten sind eine Treiber-CD und ein USB-Kabel.



Produkthighlights:

- Konvertiert USB auf RS485, halb-duplex
- Sekundenschneller Anschluss
- Inklusive Treiber-CD

Technische Daten

Schnittstellen	USB/RS485	Übertragung von Steuersignalen	(z. B. an High-Speed-Domekameras)
Anschließbare Geräte	max. 32	Übertragung	halb-duplex
Übertragungreichweite	max. 1200 Meter	Sekundenschneller Anschluss	ja
Abmessung (LxHxB)	34x25x25 mm		