

# P 4205

## Flexible Stromzange 3000 A AC mit 4 mm stecker

4 mm plug 3000 A 300 A 30 A Current clamp

Diese innovative Stromzange arbeitet nach dem Prinzip, Strommessungen im Verbund mit einem Multimeter sicher und schnell ausführen zu können. Durch die flexible Ausführung der Zangenöffnung, ist es möglich kleine aber auch große Kabeldurchmesser in die Öffnung einzuführen. Mittels des Schiebeschalters ist es möglich die Messbereiche der Stromzange zwischen 30 / 300 und 3000 A AC einzustellen. Durch die intuitive Ausführung des Gerätes ist diese Stromzange für alle Bereiche geeignet, in denen Ströme gemessen werden müssen, egal ob im Hobby Bereich oder aber auch bei der professionellen Anwendung in der Industrie.

- ▶ Maximaler Leitungsdurchmesser von bis zu 160 mm
- ▶ Flexible Stromzangenverschluss
- ▶ Sicherheit: EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61326-1
- ▶ Zubehör: Batterien und Bedienungsanleitung

ACA:	30/300/3000A ± 3,0% + 3 mV
Frequenzbereich:	50 - 400 Hz
Anzeigefaktor:	100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A
Abmessungen:	165 x 360 x 25 mm
Gewicht:	250 g
GTIN-13:	4250569406683

